

hardware

SAI

Móviles

- [Glosario de términos relacionados con Datos y Móviles](#)
- [activar modo DFU](#)

samsung

- comandos Avast SMS
 - <password> LOST : ejecuta las mismas acciones que cuando se cambia la SIM
 - <password> FOUND : desactiva el bloqueo de teléfono
 - <password> LOCK : bloquea el teléfono
 - <password> UNLOCK : desactiva el bloqueo
 - <password> MESSAGE <mensaje> : muestra un mensaje en el teléfono
 - <password> SIREN ON : activa la sirena
 - <password> SIREN OFF : desactiva la sirena
 - <password> LOCATE : localiza el dispositivo
 - <password> LOCATE <minutos> : envía señales de localización cada <minutos>
 - <password> LOCATE STOP : cancela el envío de señales de localización
 - <password> CALL : genera una llamada de vuelta
 - <password> CALL <NÚMERO> : genera una llamada de vuelta al número <NUMERO>
 - <password> FORWARD SMS :
 - <password> FORWARD SMS <NUMERO> :
 - <password> CC SMS :
 - <password> CC SMS <NUMERO> :
 - <password> CC CALLS :
 - <password> CC CALLS <NUMERO> :
 - <password> CC ALL :
 - <password> CC ALL <NUMERO> :
 - <password> WIPE : Borra todos los datos
 - <password> GET <NUMERO> SMS : coge <NUMERO> de SMSs
 - <password> GET <NUMERO> INBOX SMS : coge <NUMERO> de SMSs recibidos
 - <password> GET <NUMERO> SMS FOR <NUMERO> : coge <NUMERO> de SMSs que cuadren con <NUMERO>
 - <password> GET CONTACTS : coge los contactos
 - <password> GET LOG <NUMERO> : coge el log de llamadas y SMS
 - <password> LAUNCH : abre la interfaz del Avast
 - <password> CLOSE : cierra la interfaz del Avast
 - <password> REBOOT : reinicia el dispositivo
 - <password> SET OWNER <NOMBRE> : cambia el propietario del dispositivo
 - <password> SET PASSWORD <CODIGO> : cambia el <password>
 - <password> SET FRIEND 1 <TELEFONO> : establece el teléfono del amigo 1
 - <password> SET FRIEND 2 <TELEFONO> : establece el teléfono del amigo 2
 - <password> SET ONLYFRIENDS <0|1> : cualquier número o sólo los «amigos» pueden enviar comandos SMS
 - <password> SET SIRENMODE <0|1> : activa o desactiva la sirena
 - <password> SET APPLOCKMODE <0|1|2> : desactiva, activa el bloqueo a programas o a los settings

- <password> SET USBLOCKMODE <0|1> : activa o desactiva el modo de debug del USB
- <password> SET FORCEDATAMODE <0|1> : activa o desactiva el forzado de la conexión de datos
- <password> SET BATTERYSMSMODE <0|1> : activa o desactiva la notificación de batería baja
- <password> SET LOCKTEXT <LOCK TEXT> : establece el texto de bloqueo del teléfono
- <password> SET AUTOGPS <0|1> : activa o desactiva la activación de GPS
- <password> SET WIPEMODE <0|1> : activa o desactiva el modo de borrado
- <password> SET PROTECTION <0|1> : activa o desactiva el sistema antirobo

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/hardware:start?rev=1498474363>

Last update: **26/06/2017 03:52**

